

电缆浮球开关

一、概述

FAC, FAP, FAR 系列电缆浮球液位开关是利用微动开关做接点输出。当水平面与上扬线角度超过 28° 时,浮球液位开关内部的钢珠会滚动压到微动开关或脱离微动开关,使液位开关 ON 或 OFF 的接点信号输出。FAS 系列浮球液位开关是利用水银开关做接点输出,当液位上升接触浮球时,浮球以重锤为中心随水位上升做角度变化。当水平面与上扬线角度超过 10° 时,液位开关便会有 ON 或 OFF 的接点信号输出。



二、特点

- 结构坚固, 价格低, 寿命长
- 适用于对长距离、多点液位控制、潜水泵或含有粒状/块状杂质之液体的控制
- 使用微动开关做接点输出, 接点容量 10A/250VAC 可直接起动电机设备
- 欧规 (HAR) 橡胶电缆, 耐候性佳、使用寿命长
- 构造简单、不需保养、污水净水皆可使用
- 电缆线任何长度皆可订制

三、选型说明

型号: AYFBA

AYFB	电缆浮球开关	
	代号	接线盒
	A	铝合金
	B	聚丙烯 PP
	C	不锈钢 SUS304
	代号	浮球材质
	C	聚丙烯 PP ($\Phi 90 \times 110$ 橡胶线)
	P	聚丙烯 PP ($\Phi 70 \times 108$ PVC 线)
	R	聚丙烯 PP ($\Phi 70 \times 108$ 橡胶线)
	S	不锈钢 ($\Phi 75 \times 120$ 矽胶线)
	浮球个数	1~4 个
	代号	重锤材质
	C	聚丙烯 PP
	S	SUS304
	重锤个数	1~4 个

动作距离

L_1 : ____ mm

L_2 : ____ mm

L_3 : ____ mm

L_4 : ____ mm

L : ____ mm

NO

NC

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
